

電気事業法施行規則の一部改正に伴う、 電ガネット入力方法の変更点について (蓄電用の電気工作物登録)

電ガネットお知らせ(添付資料)

改定履歴

日付	Ver.	内容	承認者
2023年4月21日	1.0	初版	資源エネルギー庁

蓄電用の電気工作物を届出する場合のシステム対応について

電気事業法施行規則の一部改正に伴い、蓄電用の電気工作物の届出が必要となります。電ガネット上での入力方法を次ページ以降記載します。

発電事業の用に供する蓄電用の電気工作物を登録する場合は、p.4-5、専ら自己の消費の用に供する蓄電用の電気工作物を登録する場合は、p.6-7 をご参照ください。

※参考※ 様式 記載例（蓄電用）

	発電所等の名称	設置の場所（都道府県市区町村を記載すること。）	原動力の種類（燃料の種類）	周波数	出力	特定発電用電気工作物の出力	特定発電用電気工作物の接続最大電力	容量	供給の相手方	供給の内容	運転開始の予定年月日
蓄電用の電気工作物 発電事業の用に供する	経済蓄電所	東京都千代田区	/	50Hz	1,500kW	1500kw	1000kw	1,500kWh	/		令和〇年〇月〇日
蓄電用の電気工作物 専ら自己の消費の用に供する	経済第2蓄電所	千葉県千葉市	/	50	1,000kw	/	/	1,000kwh	/	-	/

発電事業の用に供する蓄電用の電気工作物 入力例

【発電事業の用に供する蓄電用の電気工作物 入力サンプル】

変更の予定年月日
2023/04/19

「提供用途」は「発電事業」を入れてください。

提供用途*
 発電事業 専ら自己の消費

発電所の名称*
発電所 (1)

特定発電用電気工作物の出力、特定発電用電気工作物の接続最大電力、の欄に蓄電池出力の合計値が自動計算される仕組みとなっております。
自動計算結果と実態が異なる場合、編集ボタンを押下して、適切な値を入力してください。
※電気工作物内に蓄電池以外の原動力があった場合は、その出力も含めた合計を入力してください。

周波数 (Hz) *
選択してください

郵便番号
例：1112222 (ハイフン無し・半角数字)

住所検索 クリア

市区町村*
選択してください

自己託送に係る電力を記入ください。
記入にあたっては「自己託送を行うが、電気工作物ごとの自己託送電力を特定できないため記入不可」はチェックを外して入力してください。
自己託送に係る電力が無い場合には「0」と記入ください。

特定発電用電気工作物の出力 (kW)
10,000 編集

特定発電用電気工作物の接続最大電力のうち自己託送に係る電力 (kW) *
例：123,456 自己託送を行うが、電気工作物ごとの自己託送電力を特定できないため記入不可

供給の相手方
例：ABC電力株式会社

供給の内容
選択してください

電気事業法施行規則第3条の4第1項第3号の要件に該当しない

備考

「供給の相手方」は、該当がある場合は記入ください。
「供給の内容」の選択肢に該当するものがない場合は備考欄に記載してください。

発電事業の用に供する蓄電用の電気工作物-原動力情報 入力例

【発電事業の用に供する蓄電用の電気工作物-原動力情報 入力サンプル】

変更の予定年月日
2023/04/19

原動力の名称 (号機名 等)
蓄電池

原動力の種類*
その他

原動力の種類 (その他)*
蓄電池

原動力の燃料 (主燃料)
選択してください

原動力の燃料 (その他混焼燃料)
選択してください

出力 (kW) *
10000

運転状況*
工事中

運転開始の (予定) 年月日*
2023/04/19

備考
発電事業の用に供する蓄電用の電気工作物
容量 : 50000kWh

「原動力の名称」には、蓄電池○号機と記載すること。1機
のみの場合は「蓄電池」と記載すること。

「原動力の種類」は「その他」を選択し、「原動力
(その他)」に「蓄電池」と入力してください。

「出力」には、蓄電池の出力を入力してください。
出力 (kW) が1000kW未満の発電所は登録不要です
(記載要領を参照)。

原動力の備考欄に、以下を記載してください。
・発電事業の用に供する蓄電用の電気工作物
・容量 : 届出に記載の容量

専ら自己の消費の用に供する蓄電用の電気工作物 入力例

【専ら自己の消費の用に供する蓄電用の電気工作物 入力サンプル】

稼働状況 --	
提供用途 * <input type="radio"/> 発電事業 <input checked="" type="radio"/> 専ら自己の消費	「提供用途」は「専ら自己の消費」を入れてください。
供給エリア 選択してください	「周波数 (Hz)」には蓄電池の周波数を入力してください。
発電所の名称 * 例：ABC発電所	周波数 (Hz) * 選択してください
郵便番号 例：1112222 (ハイフン無し・半角数字)	都道府県 * 選択してください
市区町村 * 例：福岡市	
備考	
原動力の数 0	原動力の合計出力 0

専ら自己の消費の用に供する蓄電用-原動力情報 入力例

【専ら自己の消費の用に供する蓄電用-原動力情報 入力サンプル】

変更の予定年月日 2023/04/19	
原動力の名称 (号機名等) 蓄電池	「原動力の名称」には、蓄電池の名称(○号機等)を入力してください。
原動力の種類* その他	「原動力の種類」は「その他」を選択し、「原動力 (その他)」に「蓄電池」と入力してください。
原動力の燃料 (主燃料) 選択してください	
原動力の燃料 (その他混焼燃料) 選択してください	
出力 (kW) * 10000	「出力」には、蓄電池の出力を入力してください。 出力 (kW) が1000kW未満の発電所は登録不要です (記載要領を参照)。
運転開始の (予定) 年月日	運転状況* 稼働中
	<input type="checkbox"/> 保護リレーの設置有
備考 専ら自己の消費の用に供する蓄電用の電気工作物 容量 : 50000kWh	原動力の備考欄に、以下を記載してください。 ・専ら自己の消費の用に供する蓄電用の電気工作物 ・容量 : 届出に記載の容量